

PMi 4500



CECHY

- Technologia inwerterowa: stabilna moc zapewniająca bezpieczną pracę czułych urządzeń elektronicznych.
- Silnik OHV zapewnia stabilną moc w wielu zastosowaniach.
- Automatyczne wyłączanie silnika przy niskim poziomie oleju chroni go przed uszkodzeniem.
- Tryb ekonomiczny automatycznie dostosowuje prędkość obrotową silnika do optymalnego poziomu, co przekłada się na doskonałą oszczędność paliwa i redukcję hałasu.
- Lekki i kompaktowy.
- Zintegrowany zestaw kółek dla łatwego transportu
- Wskaźnik poziomu paliwa pozwala użytkownikowi śledzić poziom benzyny

- **ATS Złącze**
- **Zdalne sterowanie**
- **Start 2-przewodowy**

Osiągi

Częstotliwość	Hz	50
Napięcie	V	230
Liczba faz		1
Moc maksymalna	watt	4200
Moc ciągła	watt	3800

Silnika

Typ	OHV	
Zoptymalizowana emisja spalin	Stage V	
Obroty znamionowe	obr/min	Variable
Paliwo	Benzyna	
System rozruchu	Elektryczny (+Ręczny)	
Pojemność układu smarowania	l	0.78
Czujnik braku oleju	√	

Prądnica

Regulator napięcia	Inverter	
--------------------	----------	--

Dane wymiarowe

Długość	(L) mm	578
Szerokość	(W) mm	422
Wysokość	(H) mm	500
Waga (suchy)	kg	42.5
Wymiary kartonu DxSxW	mm	660x505x580

Czas pracy

Pojemność zbiornika paliwa	l	12
Zużycie paliwa @ 50%	l/h	1.2
Czas pracy przy 50% (Eco Mode)	h	9.7

Poziom hałasu

Gwarantowany poziom hałasu (LWA)	dBA	93
Poziom ciśnienia akustycznego z 7 m	dBA	68

STEROWANIE GENERATOREM

POLECANIA:

- Elektrischer Startknopf
- Inteligentna przepustnica: tryb ekonomiczny automatycznie dostosowuje prędkość obrotową silnika do optymalnego poziomu, zapewniając doskonałą oszczędność paliwa i redukcję hałasu
- Złącze ATS / Rozruch 2-żyłowy / Pilot zdalnego sterowania

OPRZYRZĄDOWANIE:

- Napięcie (V), Częstotliwość (Hz), Czas pracy (h)
- Alarm olejowy / moc wyjściowa
- Wskaźnik poziomu paliwa na zbiorniku
- Uchwyt do podtrzymywania akumulatora 12 V

OCHRONA

- Nadmierny prąd / Nadmierna prędkość / Wysoka temperatura / Wyłącznik termiczny prądu przemiennego / wyłącznik prądu stałego

WYJŚCIE:

- Prąd stały 12 V 6 A

GNIAZDA

SCHUKO 230V 16A IP44	2
----------------------	---

ACCESSORIES CONTROL PANEL

ATS - Automatyczny przełącznik rezerwowy zapewniający optymalne bezpieczeństwo domu

Dzięki automatycznemu przełącznikowi zasilania Pramac możesz łatwo podłączyć swój agregat do sieci energetycznej i nadal zasilac urządzenia domowe w przypadku zaniku zasilania.

Sprzęt:

- Jednostka sterująca
- Stycznik z blokadą
- Akumulator naładowany
- Przewód sterujący 5 metrów (z łącznikiem)
- przycisk zatrzymania awaryjnego

Wskaźniki statusu :

- Siatka domowa (lampa)
- Generator (lampa)
- Auto (lampa)
- Bateria (lampa)
- Awaria (lampa)

Zdecydowanie zaleca się, aby instalację sprzętu Home Standby powierzył fachowcowi.

